

MLT Advance Light



Advan Lightは、MLT Advance の高い信頼性をそのままに、機能を厳選することでよりコンパクトに、より手頃な価格を実現しました。初めての導入から複数台運用まで、幅広いニーズに応える新たな選択肢をご提供します。

製品型式： MLT Advan Light model 51CF1 (CAN FD/CAN 1ch 搭載)
MLT Advan Light model 51L1 (LIN 1ch 搭載)

MLT Advan と同様に、MLT Advan Navigatorをご使用いただけます。
ログ取得以外にも、ユーザーモジュール、オプションモジュールの Ethernet や VideoCapture、シミュレーターMPSと連携してご使用いただくことが可能です。

構成

■正面



■背面



■右側面



■左側面



■CN1 (51CF1)

Pin	信号名
2	CAN L
3	GND
7	CAN H
9	+B Input

■CN1 (51L1)

Pin	信号名
3	GND
4	LIN
9	+B Input

DipSWでマスター/スレーブ切替可能

■CN2 (51CF1・51L1共通)

Pin	信号名	Pin	信号名
1	PORT OUT (1)	9	PORT OUT (2)
2	PORT OUT (3)	10	PORT OUT (4)
3	GND	11	PORT IN (1)
4	PORT IN (2)	12	PORT IN (3)
5	PORT IN (4)	13	GND
6	ANALOG IN (1)	14	ANALOG IN (2)
7	ANALOG IN (3)	15	ANALOG IN (4)
8	AGND		

■付属品

MLT Advan Lightハードウェア

MLT Advanインストールデータ

ACアダプタ ×1 USB ケーブル ×1 CN1 ケーブル ×1

■追加オプション：19,800円

CN2 ケーブル ×1 (ポート入出力カスタマイズ込み※)

	MLT Advan Light	MLT Advan
価格	180,000円	398,000円～
対応プロトコル	CAN FD/CAN 1ch または LIN 1ch	12種類のプロトコル 多チャネルに対応
ポート出力	SINK OUT出力 4ch インタフェース電圧：12 V (※)	SINK OUT出力 8ch SOURCE OUT出力 8ch インタフェース電圧：3.3 V、5 V、12 V より選択可能
ポート入力	アクティブLo入力 4ch 入力しきい値：約 6V (※)	アクティブLo入力 8ch アクティブHi入力 8ch 入力しきい値：約 1.65V 約 2.5V 約 6V より選択可能
コントローラ入出力	ハードウェアカスタマイズにて使用可能	シリアル I/F コネクタとしてあり
アナログ入力	4ch	8ch
電源入力	AC アダプタ のみ	AC アダプタまたは電源入力
外形寸法	約 150mm × 38mm × 125mm	約 206mm × 38mm × 146mm
本体重量	約 250g	約 450g
ハーネス類	CN2ケーブルのみ別売 (19,800円 ※)	付属

※ CN2ケーブルをご購入いただくと下記のカスタマイズは無料で実施いたします (製品購入後は別途御見積となります)

ポート出力： SINK OUT・SOURCE OUT ch数 変更 インタフェース電圧 3.3V・5V 変更
ポート入力： アクティブLo・Hi ch数 変更 入力しきい値 約 1.65V・約 2.5V 変更
アナログ入力： オペンプ入力へ変更
コントローラ入出力： ポート入力2ポートを外機器制御通信用端子 (RS-232C)へ変更

■お問い合わせ

株式会社プリズム 〒446-0073 愛知県安城市篠目町1-11-15
担当：杉浦 久美子 sugiura@prism-arts.co.jp TEL：0566-74-4441



Ver.1.00 (202608)